



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
EFSC.21	150.50	130	60	105	118	19	15.50	26	7.50
EFSC.22							15.50		
EFSC.23							3.00		
EFSC.21-A							15.50		
EFSC.22-A							3.00		
EFSC.21-K							15.50		
EFSC.21-V	15.50								
EFSC.21-Y	15.50								
EFSC.31	191.50	184	65	162	172	33	42.00	27	9.00
EFSC.32							42.00		
EFSC.33							29.00		
EFSC.31-V							42.00		
EFSC.31-A							42.00		
EFSC.32-A							29.00		
EFSC.33-A	16.00								

Ölçüler mm'dir. / Dimensions in mm.

Model	Ağırlık (kg) Weight	Güç / Wattage	Açıklama / Description	Giriş / Entries	
				NPT	METRIC
EFSC.21	1.40	1x20A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.22	1.40	2x20A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.23	1.40	3x20A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.31	3.10	1x32A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.32	3.10	2x32A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.33	3.10	3x32A	Aç/Kapa - On/Off	3/4"	M25x1.5
EFSC.21-A	1.40	1x20A	Kutup Değiştirici - Changeover	3/4"	M25x1.5
EFSC.22-A	1.40	2x20A	Kutup Değiştirici - Changeover	3/4"	M25x1.5
EFSC.31-A	3.10	1x32A	Kutup Değiştirici - Changeover	3/4"	M25x1.5
EFSC.32-A	3.10	2x32A	Kutup Değiştirici - Changeover	3/4"	M25x1.5
EFSC.33-A	3.10	3x32A	Kutup Değiştirici - Changeover	3/4"	M25x1.5
EFSC.21-K	1.40	1x20A	Komütatör - Gang	3/4"	M25x1.5
EFSC.21-V	1.40	1x20A	Vaviyen - 2 Step	3/4"	M25x1.5
EFSC.31-V	3.10	1x32A	Vaviyen - 2 Step	3/4"	M25x1.5
EFSC.21-Y	1.40	1x20A	Yaylı Kutup Değiştirici Changeover with Return	3/4"	M25x1.5

Malzeme / Material: Alüminyum ETIAL 140